

YET477-2 univerzális vevőegység használati utasítás

Jellemzők:

1. Univerzális vevőegység, kétirányú vezérlés, relé kontakt kimenet
2. Működési feszültség: 9~24 V AC/DC
3. Felismeri a HS1527, PT2262, HCS301, HCS300, HS2240, CAME távirányítókat stb.
4. 400 db távirányító gomb tárolása

Programozás:

1. Az adó kódjainak törlése:

Tartsa lenyomva a tanulási gombot több mint 6 másodpercig, amíg a LED-lámpa kialszik és a hangjelző kétszer megszólal, ezáltal az összes tárolva lévő vevő kódja törlődik.

2. Az adó - távirányító - kódjainak tanulása:

A vevőn található tanulási gomb segítségével a felhasználók különböző tanulási módokba léphetnek és különböző funkciókat valósíthatnak meg. A vonatkozó működési módszerek és funkciók az alábbi táblázatban szerepelnek.

Tanulási gomb lenyomás száma	Kimeneti csatorna	Vezérlési mód
1	CH 1	Monostabil
2	CH 2	Monostabil
3	CH 1	Bistabil
4	CH 2	Bistabil
5	CH 1	3 másodperces időzített kimenet
6	CH 2	3 másodperces időzített kimenet

Lépjen be a távirányító tanulási állapotába, nyomja meg a vevőn a választott gombot, amíg a LED-lámpa háromszor felvillan és a hangjelző háromszor megszólal, ezzel a vevő kódja el lett mentve. Minden gombot külön kell betanítani.

3. Relé kimeneti vezérlés:

A betanított távirányító gombok használhatók a relé kimenet vezérléséhez. A betanított távirányító jelének vételekor a relé kimenet vezérlése a távirányító betanításakor beállított vezérlési módnak megfelelően történik („monostabil”, „bistabil”, „3 másodperces időzített kimenet”), és a csengőhang megszólal a betanított távirányító vételekor.

Műszaki adatok

1. Tápfeszültség	9~24V AC/DC
2. Áramfelvétel	$\leq 10\text{mA}$
3. Működési frekvencia	433.92MHz
4. Üzemi környezet	Hőmérséklet:-30°C ~ +80°C; Páratartalom: 20% ~ 93%
5. Tárolási környezet	Hőmérséklet:-30°C ~ +80°C; Páratartalom: 20% ~ 93%
6. Dekódolási típus	tanuló kód, fix kód, ugrókód
7. Maximális tárolási kapacitás	400 kód
8. Vételi távolság	≥ 100 méter

Termék csatlakozásai:

