

J-NET-SP önálló működésű



*J-NET-SP-003-SA

J-NET-SP dobozban, 1–9 hurok



*J-NET-SPX-009

J-NET-SP

Juno Net Alközpont



A Juno-Net Alközpontok segítségével a rendszer 1 vagy 3 hurokos csoportokban bővíthető. A saját szekrényét használva, független elsődleges és másodlagos tápellátással akár 9 hurok is telepíthető minden dobozba. Minden doboz tartalmaz egy 5 A-es PSU/Töltő egységet és helyet a tartalék újratölthető akkumulátorok számára. Egy RS422/RS485, egy optikai szál vagy egy TCP/IP illesztőegység szükséges minden dobozba, hogy a rendszer többi részével kommunikálhasson.

Minden Alközpont alaplapja 1–3 analóg címezhető érzékelő hurok kezelhet a saját független processzorának köszönhetően. A Főközponttal való kommunikációs hiba esetén az Alközpont képes a független működésre, az tűz és hibajelzések érzékelésére és a saját hangjelzőinek, reléinek és I/O eszközeinek aktiválására.

Technikai részletek	J-NET-SP önálló működésű	J-NET-SPX (dobozban)
HURKOK	1–3 hurok – max. 275 mA hurkonként	1–9 hurok – max. 275 mA hurkonként
HANGJELZŐ KIMENET / alközpont	2 db, egyenként 28 V DC / 500 mA	4/6/8 egyenként 24 V DC / 500 mA
TŰZ SEGÉD RELÉ / alközpont	2 állapotú 50 V AC/DC 1 A	2 állapotú 50 V AC/DC 1 A
HIBA SEGÉD RELÉ / alközpont	1 állapotú 50 V AC/DC 1 A	1 állapotú 50 V AC/DC 1 A
SEGÉD TÁP KIMENET	28 V DC 300 mA	28 V DC 300 mA
TOVÁBBI KIMENETEK	–	–
ELSŐDLEGES TÁPELLÁTÁS	–	85–265 V AC, 50/60 Hz
MÁSODLAGOS TÁPELLÁTÁS	28 V DC névleges	28 V DC névleges
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	–	150 W
NYUGALMI ÁRAM (ESZKÖZÖK NÉLKÜL)	90 mA	90 mA / alközpont
AKKUMULÁTOR (BELSŐ)	2 x 12 V 12 AH	2 x 12 V 12 AH
MÉRETEK	Ma: 113 Szé: 180 Mé: 26 mm	Ma: 375 Szé: 345 Mé: 139 mm
SÚLY (AKKUMULÁTOROK NÉLKÜL)	0,3 kg	5,1 kg
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	0 °C – +40 °C	0 °C – +40 °C
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	-10 °C – +50 °C	-10 °C – +50 °C
PÁRATARTALOM/VÉDELEM	N/A	Max. 85% lecsapódásmentes – IP21

Rendelési kód	J-Net Alközponti kártya	Rendelési kód	Juno NET Alközpont dobozban
J-NET-SP	Alközponti kártya w/o Hurokkártya	J-NET-SPX-001	1 hurok – 5,4 A PSU
J-NET-SP-001-SA	Alközponti kártya w/ 1 hurok	J-NET-SPX-003	3 hurok – 5,4 A PSU
J-NET-SP-003-SA	Alközponti kártya w/ 3 hurok	J-NET-SPX-004	4 hurok – 5,4 A PSU
		J-NET-SPX-006	6 hurok – 5,4 A PSU
		J-NET-SPX-007	7 hurok – 5,4 A PSU
		J-NET-SPX-009	9 hurok – 5,4 A PSU

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt Technical Support techs@globalfire.pt