



2 színben rendelhető ○ ●

A Juno Net Repeater ugyanazokat az információkat jeleníti meg és ugyanazokat a vezérlési lehetőségeket biztosítja, mint a főközpont, ezáltal több kezelési pont is lehet egy rendszeren belül. A J-Net Repeater RS-422/ RS-485-ön, Optikai szálon vagy TCP/IP hálózaton keresztül kommunikál a Főközponttal.

Akár három további érzékelő hurok is csatlakoztatható Alkőzpontként a rendszerhez a Repeaterbe integrált Alkőzpontok segítségével.

J-NET Repeater központok ideálisak az olyan nagy épület komplexumok számára, ahol különböző helyszíneken szükséges a rendszer kijelzése és irányítása. A Főközpont terhelésétől függően a J-Net-Repeater megtáplálható a Főközpont segéd tápellátás kimenetéről, egy külső 24 V-os tápellátásról vagy egy beépített 24 V, 2,4 A vagy 5 A-es tápegységről. Ha Alkőzpont is van a Repeater házban, akkor 5A-es tápegységre van szükség.

Megjegyzés: Ahhoz, hogy hagyományos hangjelző kürt vagy TCP/IP illesztőegységet használó központot vagy Repeaterket kapcsolhasson a rendszerhez, egy 24 V DC / 2,4 A tápegységre van szükség.

Technikai részletek	hurokkártya nélkül	hurokkártyával
HURKOK	-	1-3 hurok – max. 275 mA hurkonként
HANGJELZŐ KIMENET	2 db, egyenként 28 V DC / 500 mA	2 – 28V DC/ 500mA each
TŰZ SEGÉD RELÉ	2 állapotú 50 V AC/DC 1A	2 állapotú 50 V AC/DC 1A
HIBA SEGÉD RELÉ	1 állapotú 50 V AC/DC 1A	1 állapotú 50 V AC/DC 1A
SEGÉD TÁP KIMENET	28 V DC 600 mA	28 V DC 600 mA
TOVÁBBI KIMENETEK	Akár 384 zónáig	Akár 384 zónáig
ELSŐDLEGES TÁPELLÁTÁS	-	85-265 V AC, 50/60 Hz
MÁSODLAGOS TÁPELLÁTÁS	28 V DC névleges	28 V DC névleges
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	-	65 W
NYUGALMI ÁRAM (ESZKÖZÖK NÉLKÜL)	110 mA	130 mA hurokeszközök nélkül
AKKUMULÁTOR (BELSŐ)	2 x 12 V 12 AH	2 x 12 V 12 AH
MÉRETEK	Ma: 375 Szé: 345 Mé: 139 mm	Ma: 420 Szé: 550 Mé: 127 mm
SÚLY (AKKUMULÁTOROK NÉLKÜL)	4,5 kg	5,1 kg
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET	0 °C – +40 °C	0 °C – +40 °C
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	-10 °C – +50 °C	-10 °C – +50 °C
PÁRATARTALOM/VÉDELEM	Max. 85% lecsapódásmentes – IP21	Max. 85% lecsapódásmentes – IP21

Rendelési kód	
J-NET-EN54-REP	Juno Net EN54 Repeater

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt