

AV TECH – AVC527LP
SZÍNES INFRAMEGVILÁGÍTÓS
CCD KAMERA

Telepítési és használati útmutató



FIGYELMEZTETÉS

1. Kérjük megfelelő adapterrel működtesse a készüléket, DC 12 V. A készülék tápfeszültség tűrése +/-10% (DC 10,8 V – 13,2 V), a maximálisnál nagyobb tápfeszültség károsíthatja a kamerát.
2. A készülék videokimenetét (BNC csatlakozó) csak monitorra lehet csatlakoztatni. Kérjük ellenőrizze a videokimenet kábelezését, mielőtt bekapcsolja. Ha feszültség van a videokimeneten, a készülék tönkremehet.

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta. Mielőtt a kamerát üzembe helyezné, kérjük olvassa el a használati útmutatót.

Műszaki adatok

Felvevőegység	¼" Sony színes CCD szenzor
Pixelek száma	512(H) x 492(V) <NTSC> / 512(H) x 582(V) <PAL>
Felbontás	350 TV sor
Minimális megvilágítás	1 lux / F2.0, 0 lux (10 m-ig bekapcsolt infrával)
Jel-zaj viszony	Több mint 48 dB (AGC kikapcsolva)
Elektronikus shutter	1/60 (1/50), 1/100 000 mp
Gamma	0,45
Fehéregyensúly	Automatikus fehéregyensúly
AGC	Automatikus
Standard panel lencse	F4.0 mm / F2.0
Lencse látószög	61°
Videokimenet	1.0 Vp-p kompozit, 75 Ω
Tápellátás	DC 12 V +/-10%
Áramfelvétel	110 mA (IR kikapcsolva), 260 mA (IR bekapcsolva)
Vízhatlanság	IP 57
IR LED	12 db infra LED
Effektív hatótávolság	Több mint 10 méter

A termék bemutatása

Színes CCD kamera, mely ¼"-os CCD-vel működik, aminek köszönhetően a készülék különösen hosszú életű és igen megbízható működésű. A kamera kiválóan adja vissza a képeket, széles hőmérséklet-tartományban működik.

Jellemzők

1. Kiváló képminőség 350 TV soros vízszintes felbontással
2. Minimális megvilágítás: 1 lux / F2.0; 0 lux (10 m-ig, bekapcsolt infrával)
3. Vízhatlanság: IP 57
4. IR LED: 12 db infra LED
5. Hatótávolsága: több mint 10m
6. Alacsony megvilágításnál automatikusan bekapcsol az infra
7. Normál fényerőnél pedig automatikusan kikapcsol

Csatlakozók

1. 12 V DC bemenet: a 12 V DC tápellátás csatlakoztatására.
2. Videokimeneti csatlakozó (VIDEO OUT): csatlakoztassa a kamera VIDEO IN csatlakozójához.

Csatlakoztatások

1. Csatlakoztassa a kamera videokimenetét és a monitor videobemenetét egy 75 Ω-os kábellel.
2. Csatlakoztassa a kamera tápbemenetét 12 V DC-s tápellátásra.

Standard tartozékok

Kamera – 1db
Kameratartó – 1db
Műszaki leírás – 1db