

QUAD-ZMU

Négyzónás felügyeleti modul



A QUAD-ZMU egy teljesen felügyelt illesztőegység, amelynek segítségével az érzékelő hurkon keresztül akár 4 önállóan címezhető, hagyományos érzékelő eszközökből álló zóna köthető a Global Fire címezhető központhoz.

A modul 24 V DC-s külső tápellátást igényel. Aktív vonalvégi lezárással és az aljzatba szerelt dióda által BS5839-es érzékelő eltávolítás elleni védelemmel (új jellemző) rendelkezik.

Lehetőség van helyi tápellátás használatára, mivel az érzékelő zónák és a tápellátásuk a címezhető érzékelő huroktól optikailag le lettek választva. Ha ez a tápellátás meghibásodik, akkor a központ hibaüzenetet kap. Minden zóna állapotát két LED jelzi. A piros LED a tüzet, a sárga LED a zóna hibáját jelzi. A normál állapotot az jelzi, ha egyik LED sem ég. A zöld LED a 24 V meglétét jelzi. Attól függetlenül, hogy éppen hány zóna használt, a QUAD-ZMU minden esetben négy egymást követő címet foglal el a hurkon.

*** Aktív vonalvégi kondenzátor**
10 uF / 50 V bipolár elektrolitos kondenzátor

RES = Riasztási ellenállás száraz NO kontakt 270 Ohm - 1 Kohm

1-7 kapcsoló
Címbeállítás 1-122 tartomány

8 kapcsoló
Nem használt

Minden modul 4 egymást követő címet használ

Külső 24 V DC a zónáknak

Külső táp HIBA

BE 1 2 3 4 5 6 7 8 KI

Megjegyzés: Maximum 32 hagyományos eszköz zónánként. Maximum 31 QUAD-ZMU hurkonként

Technikai részletek	
Feszültség	Huroktáplált 17 V - 30 V DC
Hurokárám	1,6 mA
Külső táp áramfelvétel 24 V DC esetén	5,3 mA nyugalmi zónánként OC/SC/FIRE - 7/33/23 mA
Maximális kábelméret	2,5 mm ²
Maximális páratartalom	95% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C - 40 °C
Méretek	87,8 (Ho) x 72,7 (Szé) x 15,0 (Ma) mm
Súly	46 g - doboz nélkül
Rendelési kód	
QUAD-ZMU	Címezhető négyzónás felügyeleti egység

Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL
Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt **Technical Support** techs@globalfire.pt