

A BELTÉRI EGYSÉG műszaki adatai és működési leírása.

Az eszköz feladata	<p>Fémdobozba szerelve, tartalmazza az összes eszközt, ami a működéshez szükséges. Biztosítja a kültéri kamerák és az NVR tápellátását, valamint OPCIÓKÉNT az internet LAN kábelén keresztül a nagyobb távolságban lévő router távtáplálását is. Automatikusan tölti a beépített akkumulátort, hidegindítási lehetőség! Késleltetett (40 sec) C-NC-NO hibajelzés a hálózati feszültség állapotáról. Akkumulátor merülési hibajelzést és lekapcsolási előjelzés ((C-NC --->NO) 30 másodperccel a tápellátás teljes lekapcsolása előtt! (Mélykisülés védelem) Ezalatt SAJÁT TÁPFESZÜLTSEG használata a jeltovábbító eszköz számára! TÁVRESET bemenet (C-NO ---->NC) távoli újraindításhoz.</p> <p>ZÁRHATÓ FÉMDOBOZBAN SZÜNEMENTESÍTÉSÍTI A TELJES MEGFIGYELŐRENDSZERT!</p> <p>Négy és nyolc kamerás rendszerekhez ajánlott!</p>
Felszerelés	Vízszintesen és függőlegesen szerelhető zárható fehér fémdoboz. -500x400x100mm
MeanWell tápegység	U-be-230 V AC 150W-os kapcsolóüzemű tápegység. U-ki 13.6V DC
Gyári tápfeszültség kimeneti értékek	12V, 13,4V, 48V
Akkumulátor	12V-18Ah részére hely, csatlakoztatás sarukkal.
POE/alap NVR Ube	48V/12V (változtatható)
Router POE tápfeladó OPCIO	A routert a LAN kábelén POE elven tápláljuk, akár 50-70m hosszú kábel esetén is. Ekkor 48V a felmenő feszültség, melyet a routernél lévő adapter visszaalakítja 9-12V-ra a típustól függően.
Router tápfeszültség	12 V 1.25A
Egyidejűleg használható teljesítmény	(4 kamera + NVR) 60W + 25W(8 kamera + NVR) 110W + 25W akkumulátor töltés
Működési idő	1 db 18Ah akku (4-kamerás) > 150 min (8-kamerás) > 90 min
Hibajelzés	Akkumulátor merül(FLB 12V +/- 0.2V), mélykisülés védelem(FPO 10.6V +/- 0.2V).
Mélykisülés védelem	A hibajel kiadás után 30 sec. lekapcsol, ezalatt biztosítja a tápegységről működő eszközön a hibajelek továbbítását.
Újraindítás	Hálózati feszültség helyreállásakor, automatikusan.
Rendszer indítás akkumulátorról	Akkumulátor csere után J1 jumper 5sec csatlakoztatásra újraindul.
Beépített védelmek	Túlterhelés, rövidzárlat, Túlmelegedés, Akkumulátor fordított polaritás, mélykisülés védelem.
Környezeti hőmérséklet-	-10 + 40 °C
Hibajelek :	- FPO NC: Tápegység üzemel NO: Mély-kisülés védelem, tápegység lekapcsolva
Potenciálfüggetlen	- FLB NC: Akkumulátorok feszültsége rendben NO: Akkumulátor lemerülőben
	A hibajeleket riasztóba, vagy a rögzítő saját alarm bemenetére köthetjük. A lekapcsolás 15 sec-al késleltetve van, hogy ezeket a jelzéseket saját tápról még el lehessen küldeni