

3. PirAna-MB – önálló összetett kültéri térérzékelő, mobil változat hang- és fényjelzővel

1. Rövid bemutatás

- Biztonságos térfigyelés emberfelismeréssel és kisállatvédelemmel
- Telepítést nem igényel, csak felprogramozást, teljes funkcionalitással
- Dobozra szerelt PROVISION PR-I4-340IPEN-36-V5 DDA2 analitikával, és „alarm in/out” kimenettel rendelkező kamera, valamint SATEL OPAL kültéri duál mozgásérzékelő vagy alacsonyra is szerelhető **Optex QXI-DT-X5** (nincsenek az árban!)
- Dobozra szerelt analitikával, és „alarm in/out” kimenettel rendelkező kamera, (pl. PROVISION PR-I4-340IPEN-36-V5 DDA2 vagy hasonló tudású) valamint kültéri duál mozgásérzékelő (pl. SATEL OPAL vagy alacsonyra is szerelhető egyéb típus pl. Optex QXI-DT-X5) (nincsenek az árban!)
- Saját szünetmentes tápegység (230V, 12V5Ah akkumulátor, mélykisülés védelem, kb. 8 óra nappali, és kb. 4 óra éjjeli üzemidő)
- Kamerában az SD kártyára, az éles eseménynek képeinek rögzítése
- Laptopról UTP kábellel, vagy Interneten keresztül programozható az RJ45 aljzaton keresztül
- Ugyanezen az aljzaton keresztül MESH, repeater vagy AP csatlakoztatható Wi-Fi Internet hálózathoz történő kapcsolódáshoz
- NVR-rel wifin keresztüli kapcsolat
- NVR + internet csatlakozás esetén push üzenetek (kép és film csatolás) élő kép és felvétel visszajátszás

Működési elv

A jeleket a logikai elektronika helyben dolgozza fel.

- A PirAna-MB a PirAna-SL alapmodell mobil, önálló működésre optimalizált változata, saját szünetmentes tápegységgel és vezeték nélküli internetkapcsolati lehetőséggel.
- Három érzékelési technológia összehangolt működése biztosítja a megbízható riasztást: PIR + MW + IP kamera analitika.
- Az események hang- és fényjelzéssel azonnal a helyszínen is jeleznek. A felvételek SD kártyára menthetők, Wi-Fi kapcsolat esetén NVR rendszerhez is integrálhatók
- Riasztás akkor indul, ha a mozgásérzékelő és a kamera analitika 10 másodpercen belül jelez.
- A jeleket a logikai elektronika helyben dolgozza fel.
- A rendszer aktiválja a helyi hang- és fényjelzést.

Kiegészítő funkciók

- Ködérzékelés, elvakítás jelzés (opció)

Műszaki adatok

Paraméter	Érték / Leírás	Fh: admin	Jelszó: Abcd8765+-
Doboz méret	290 × 200 × 140 mm		
Védettség	IP65 – kültéri alkalmazásra		
Tápellátás	Saját szünetmentes egység + 230 V		
Érzékelők	PIR + MW mozgásérzékelő, IP kamera analitika		

Videókapcsolat SD kártya rögzítés, vezeték nélküli internet (átjelzés opció)

Csatlakozás Rejtett, burkolaton belüli elvezetés

Alkalmazás

- Építkezések, ideiglenes telephelyek
 - Mezőgazdasági létesítmények
 - Kertes házak, nyaralók
 - Kültéri értéktárolók
 - Olyan zónák, ahol kisállatok előfordulnak, de élő őrzés nehezen megoldható
-

Telepítés

- Gyors, felhasználóbarát beüzemelés
 - 230 V csatlakoztatása+
 - **Szükség esetén az OPAL ÉRZÉKELŐ ÉRZÉKENYSÉGÉNEK és a TERÜLETVÉDELMI ANALITIKA FIGYELÉSI TERÜLETÉNEK KIJELEMLÉSE szükséges**
 - Saját szünetmentes táppal önálló működés
-

Riasztás és visszajelzés folyamata

1. Érzékelők együttes jelzése → aktiválás.
2. Kép- és videómentés SD kártyára és/vagy NVR-re.
3. Helyi hang- és fényjelzés indítása.
4. „Éles” riasztás kontaktus riasztóközpontba kötési lehetőség
5. Internetes értesítés: pillanatkép + szöveg + rövid videó (push/email).
6. Élő kép megtekintése, utólagos visszajátszás SD kártyáról vagy NVR-ről.

