

FLASH 230



Technikai adatok:

Tápfeszültség: 230V AC ($\pm 5\%$)
Biztosíték: N250mA
Teljesítményfelvétel: 25-40W
Villogási frekvencia: 85/perc
Működési hőmérséklet: -20 - +55°C
Védettség: IP55
Beépített antenna: 434MHz

Felszerelés:

Húzó mozdulattal válassza szét a búrát a talplemeztől és vegye ki az elektronikát. A lámpát szerelheti vízszintes, vagy a mellékelt tartó segítségével függőleges síkra is. Utóbbi esetben szerelje össze a talpat és a tartót csavarokkal.

A lámpa javasolt felszerelési magassága 150-200cm, lehetőleg minden irányból jól látható helyre. A lámpát függőlegesen kell elhelyeznie, hogy elkerülje annak beázását. Ha falhoz rögzíti, akkor 6,0 mm átmérőjű lyukakat fúrjon a tipliknek, ha fém felülethez, akkor 3,5 mm átmérőjű lyukakat a csavaroknak. Használja szöveg alatt látható fúrásablont. Helyezze el a vezetékeket és rögzítse a tartót/talpat. Tegye vissza az elektronikát a helyére és kösse be a vezetékeket az alábbiak szerint.

Bekötés:

N: a vezérlés villogó kimenetének nulla kapcsához.

CONT: a vezérlés 230V-os villogó kimenetéhez, ha az villogtat.

BLINK: a vezérlés 230V-os villogó kimenetéhez, ha az nem villogtat.

ANTENNA SH.: az antenna kábelének árnyékolása.

SIG.: az antenna kábelének középső vezetéke.

Az antenna bekötéséhez használja a mellékelt árnyékolt kábelt, melynek másik végét a központi vezérlő leírása szerint kösse.

Beüzemelés:

Tegye vissza a búrát a lámpa talpára és győződjön meg róla, hogy rendesen a helyére került. Helyezze a készüléket feszültség alá. A megfelelő bekötés esetén a kapu nyitásakor a készülék villog. A készülék működését fél évente ellenőrizze és tartsa tisztán kívül-belül. Az izzót annak kiégése esetén E14, 230V/25-40W-ossal pótolhatja. Ellenőrizze a biztosíték állapotát, ha szükséges cserélje ki.

A készülék telepítése műszaki jártasságot feltételez.

Szükség esetén kérje szakember segítségét.

A garancia kizárólag szakszerű telepítés és rendeltetésszerű használat esetén él. A szerelés alatt a készülék és a hozzávezetések feszültségmentesek kell hogy legyenek!