

ADR-810 egy csatornás bementi kártya

Az ADR-810-es egység, a nem címezhető egységek illesztésére szolgál az analóg címezhető rendszerekhez. Azokhoz az egységekhez melyek hagyományos típusú füst érzékelők, láng érzékelők, gáz érzékelők és vízszелеpek. Az ADR-810-hez 24V-os egyenfeszültséget kell csatlakoztatni a központontból vagy a címezhető kiegészítő tápegységből az ADR-9090P. Az ADR-810-hez egy felügyelt 2 vagy 3 vezetékes bemeneti vonal csatlakoztatható. A két vezetékes bekötéshez 5,1k Ω -os lezáró ellenállás kell, a három vezetékes bekötést 3WEOL lezáró egységgel kell lezárni. Az ADR-810-nek van egy 24V dc kimenete mely áramkorlátozó biztosítékkal van ellátva. Ez a kimenet megszakítva RESET-ként működik azoknál a rendszereknél melyek riasztás esetén behúzva maradnak. Az ADR-810 tartalmaz egy LED-et mely alapesetben villog, és riasztás esetén világít.

