

GT64 beállítása internetkapcsolat létesítéséhez

1. Lépés

Vezérlőpult:

- Válassza ki a 'Telefon és modem beállításai' ikont
- Írja be a körzetszámot ha szükséges.
- Nyomja meg a 'Hozzáad' gombot.
- Jelölje be azt a lehetőséget, hogy egy listából akarja kiválasztani az eszközt.
- Nyomja meg a 'Tovább' gombot
- Nyomja meg a 'Saját lemez' gombot
Válassza ki a Gx64_Modem.inf állományt (TelepítőCD\WaveCom Driver mappa)
- Válassza ki azt a soros portot amire az eszközt csatlakoztatni fogja.
- Nyomja meg a 'Következő' gombot
- Nyomja meg a 'Befejezés' gombot

2. Lépés

Vezérlőpult:

- Válassza ki a 'Telefon és modem beállításai' ikont
- Válassza ki a 'Modemek' fület
- Válassza ki a listából a Wavecom Gx64 Serial Modemet
- Nyomja meg a 'Beállítások' gombot
- Válassza ki a 'Speciális' fület
- A További inicializáló parancsokhoz írja be a következőt:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
(Megjegyzés: az „internet” itt a APN neve, ez függ a szolgáltatótól)
- Nyomja meg az 'OK' gombot

3. Lépés

Vezérlőpult:

- Válassza ki a Hálózati kapcsolatok' ikont
- Válassza ki az 'Új kapcsolat létrehozása' menüpontot
- Nyomja meg a 'Tovább' gombot
- Válassza ki a 'Kapcsolódás az internethez' menüpontot
- Nyomja meg a 'Tovább' gombot
- Válassza ki a 'Kézzel állítom be a kapcsolatot' menüpontot
- Nyomja meg a 'Tovább' gombot
- Válassza ki a 'Kapcsolódás modem segítségével' menüpontot
- Nyomja meg a 'Tovább' gombot
- Amennyiben már van
- Írja be a kapcsolat nevét (bármilyen lehet pl:GT64)
- Nyomja meg a 'Tovább' gombot
- Írja be a telefonszámhoz a következőt: *99***1#
- A legtöbb szolgáltatónál nincs szükség felhasználónévre és jelszóra.
Győződjön meg róla hogy be van jelölve az 'Ez legyen az alapértelmezett internetkapcsolat' választómező
- Nyomja meg a 'Tovább' gombot
- Nyomja meg a 'Befejezés' gombot

4. Lépés

- Start menü
 - o 'Csatlakozás' menüpont
 - Válassza ki a létrehozott kapcsolatot (pl: GT64)
- A 'Csatlakozás a következőhöz' ablakban:
 - o Nyomja meg a 'Tulajdonságok' gombot
 - Válassza ki a 'Beállítások' fület
 - Bontás előtti üresjárési idő: Soha
 - Újatárcsázás vonalszakadás esetén: Kikapcsolva
 - Válassza ki az 'Általános' fület
 - Válassza ki a listából a 'Modem – Wavecom Gx64 Serial Modem'-et
 - Nyomja meg a 'Beállítás...' gombot
 - o Állítsa be a maximális sebességet 115200 bps-re
 - o Állítsa be a protokollt GPRS-re
 - o Kapcsolja be a 'Hardveres átvitelvezérlés' kapcsolót
 - o Nyomja meg az 'OK' gombot

Most már tud kapcsolódni az internetre a GT64 modemen keresztül.

Győződjön meg róla, hogy az alapértelmezett internetkapcsolat a fentebb létrehozott kapcsolat legyen.